

# Instrukcja montażu sztukaterii wewnętrznej Rhinst Interior

## 1. Narzędzia potrzebne do montażu

- ołówek budowlany,
- przyrząd pomiarowy,
- skrzynka uciosowa,
- piła ręczna o małych ząbkach (płatownica);

## 2. Prace przygotowawcze

- Listwy i klej przeznaczone do montażu należy aklimatyzować w pomieszczeniu przez 48 godzin w temperaturze pokojowej. W pomieszczeniu nie może panować nadmierna wilgoć.
- Listwy należy oczyścić przed instalacją z wszelkich zabrudzeń.
- Podłoże musi być czyste i zagruntowane.
- **WAŻNE:** Jakikolwiek zabrudzenia mogą spowodować słabą przyczepność listwy do ściany!
- Należy dokładnie wymierzyć powierzchnię klejenia, tak aby dopasować odpowiednią ilość listew i rozplanować miejsca cięcia w narożnikach bez ponoszenia strat.

## 3. Montaż

- Na oczyszczoną powierzchnię styku listwy ze ścianą nanieść odpowiednią ilość kleju. Używać kleju rekomendowanego przez producenta.
- Do łączenia listew użyć tego samego kleju.
- Starannie przykleić listwy do ściany i niezwłocznie usunąć nadmiar kleju szpachelką
- Po upływie 24 godzin należy wyszpachlować połączenia listew maskującą masą szpachlową lub akrylową, a następnie wyszlifować.
- **WAŻNE:** Nie należy używać silikonu!
- **UWAGA:** W celu połączenia listew w narożnikach ścian, należy przyciąć je pod wymaganym kątem odpowiednią piłą przy użyciu skrzynki uciosowej.
- Po zakończeniu montażu pokryć listwy gruntem w celu zabezpieczenia ich przed wchłanianiem wilgoci.
- Po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej, listwy należy pomalować dwukrotnie farbą akrylową.
- W przypadku montażu oświetlenia konieczne jest zastosowanie taśmy aluminiowej dostępnej u producenta.
- **WAŻNE:** Nie używać farb zawierających rozpuszczalniki!

## 4. Montaż oświetlenia w listwach

- Przed przystąpieniem do montażu listew należy odpowiednio przygotować instalację elektryczną w ścianach
- W przypadku instalacji listew LED, każda listwa oświetleniowa posiada odpowiedni rowek na jej umiejscowienie
- W przypadku instalacji oprawek, należy wyznaczyć miejsca ich montażu i wyciąć otwory w listwach przed ich montażem, a następnie rozpocząć instalację postępując zgodnie z instrukcją montażu listew.

